

NÁVOD K POUŽITÍ - OPAKOVAC WI-FI

	bliká zeleně, síť zesilovače je aktivní
	bliká modře - probíhá připojení WPS bliká zeleně - zesilovač je připojen k internetu
	bliká oranžově - zesilovač je připojen ke směrovači, ale je příliš daleko od směrovače bliká zeleně - zesilovač je připojen ke směrovači a nachází se na vhodném místě
	bliká zeleně - kabelová síť Extenderu je aktivní
	Tlačítko WPS: připojení WPS Tlačítko Reset: Při zapnutém zesilovači stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu 10 sekund. Zesilovač se restartuje

Zesilovač je vybaven vestavěnou anténou. Zajišťuje vynikající přenos a příjem síťových signálů.

Výrobek může pracovat v různých režimech v závislosti na individuálních potřebách.

Kromě toho je vybaven protokolem DHCP, který umožňuje připojeným počítačům stahovat IP adresu, masku podsítě, adresu brány a server DNC.

Zesilovač je rovněž vybaven technologií WPS, která umožňuje připojení k síti bez zadávání hesla, i když je síť zabezpečená.

2 REŽIMY:

REŽIM REPEATER - rozšiřuje dosah stávající sítě Wi-fi, zařízení vysílá signál dále po odtazení.

Tento režim umožňuje pokrýt zóny, do kterých router nedosáhne.

REŽIM AP - po připojení do telefonní zásuvky vytvoří bezdrátovou síť.

SCHÉMA PROVOZNÍCH REŽIMŮ

Pokud chcete připojit síťový kabel, měl by být připojen až po konfiguraci.

A. Rozšiřte signál WI-FI bez použití kabelů, abyste omezili problémy s kabeláží.




B. Rozšiřte signál Wi-Fi pomocí kabelu. Připojte zařízení a zesilovač stabilně.



Použijte režim AP jako kabelový pre-hop (přístupový bod).

Získejte vyšší rychlost WI-FI propojením směrovače a zesilovače WIFI pomocí síťového kabelu v oblasti se slabým signálem WIFI.



SPECIFIKACE

Standard WiFi: IEEE 802.11b/g/n

Šířka pásma: 2,4 GHz

Maximální přenosová rychlost: až 300 Mb/s

Dosah: 100 m

Vestavěná anténa

Modrá barva osvětlení

Napájení: 220-240 V 50-60 Hz

Technologie WPS: ano

Server DHCP: ano

Provozní režimy: DHCP: 1: Opakovač; AP ; Směrovač (Router)

INSTALACE

Při normálním provozu jednotky vyhledejte pomocí mobilního telefonu opakovač a připojte se k němu - opakovač.xxxxxx (xxxxxx - je posledních 6 číslic MAC adresy opakovače).

Poznámka: Pokud mobilní telefon po připojení automaticky nepřejde na stránku nastavení, klikněte na „zapomenout“ název Wi-Fi, který byl připojen v mobilním telefonu ve správě Wi-Fi, vypněte Wi-Fi, poté znovu otevřete Wi-Fi a vyhledejte jej, nebo zadejte „192.168.11.1“.

1.



2. KONFIGURACE REŽIMU OPAKOVAČE WIFI



kliknutím na režim opakováče přejdete na vyhledávání sítě



- Vyberte bezdrátový signál, který chcete rozšířit. Pokud je skrytý, musíte jej přidat ručně.
- Zadejte heslo pro připojení ke směrovači a klikněte na tlačítko DALŠÍ (next).
- (pokud nechcete mít stejný název jako váš směrovač, vyberte a zadejte nový název).
- Klepnutím na tlačítko FINISH (Dokončit) dokončíte konfiguraci režimu směrovače.
- (distribuované heslo WIFI je výchozí, stejné jako heslo směrovače).
- Dokončení konfigurace opakováče

NASTAVENÍ REŽIMU AP



- 1) Vyberte AP pro vstup do nastavení.
- 2) Nastavte název bezdrátové sítě a heslo s více než 8 číslicemi.
- 3) Stisknutím tlačítka DOKONČIT (finish) dokončete konfiguraci přístupového bodu.
- 4) Ukončete režim AP.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALOVÝM MATERIÁLEM

Použitý obalový materiál odevzdejte na místě určeném místními úřady k likvidaci odpadu.

LIKVIDACE ODPADNÍCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na výrobcích nebo v jejich dokumentaci označuje, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem, aby bylo zajištěno řádné vyřazení, zpracování a recyklace těchto výrobků. Tyto výrobky musí být předány do určených zařízení na likvidaci odpadů, aby byla zajištěna jejich řádná likvidace, recyklace a zneškodnění. V některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete tyto výrobky místo toho vrátit místnímu prodejci při nákupu nového ekvivalentního výrobku. Správná likvidace těchto výrobků zachová cenné přírodní zdroje a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které mohou být způsobeny nevhodnou likvidací. Další informace získáte na obecním úřadě nebo v nejbližším skladu odpadů. Při nesprávné likvidaci tohoto typu odpadu mohou být podle místních předpisů uloženy sankce.



Platí pro podnikatele v zemích EU

Pokud chcete zlikvidovat elektrické a elektronické zařízení, získajte potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele výrobků.

Likvidace v zemích mimo EU

Tento symbol je platný v Evropské unii. Pokud si přejete tento výrobek zlikvidovat, získajte potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od prodejce.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky platných směrnic EU.

Vyhraujeme si právo na změny textu, designu a specifikací výrobku bez předchozího upozornění.